

آموزش نصب نرم افزار تخلیه اطلاعات ورود و خروج پرسنل – علم و صنعت

قدم اول:

با مشاوره شرکت سازنده دستگاه حضور و غیاب، دستگاه حضور و غیاب را نصب و به شبکه متصل نمایید.

قدم دوم:

CD مربوط به نرم افزار تخلیه اطلاعات ورود و خروج پرسنل (Staff) را داخل درایو کامپیوتر سرور آرمان قرار دهید. بعد از باز شدن پنجره نصب یا Setup، مراحل نصب را بدون تغییر در تنظیمات نصب ادامه دهید. پس از پایان نصب بر روی کلید Close کلیک کنید تا عملیات تکمیل شود.

* در صورتیکه پنجره نصب به صورت خودکار باز نشد، از قسمت My Computer وارد درایو CD شده و Setup را اجرا نمایید *

برای نصب نرم افزار ارتباطی دستگاه حضور و غیاب و سرور آرمان، از قسمت My Computer وارد درایو CD شده پوشه Extra را باز کنید، وارد پوشه Tibbo شوید و فایل Setup مربوط به سیستم عامل خود را اجرا نمایید، مراحل نصب را بدون اعمال تغییرات ادامه دهید. پس از پایان نصب نرم افزار Tibbo، از منوی Start و قسمت All Programs، پوشه Tibbo را باز کرده و DS Manager Tibbo را اجرا نمایید. در صورتیکه ارتباط شبکه ای دستگاه حضور غیاب با سرور آرمان صحیح باشد، IP دستگاه حضور و غیاب در DS Manager قابل مشاهده خواهد بود. در صورت نیاز IP دستگاه را توسط کلید Change IP تغییر داده تا Range IP دستگاه با سرور آرمان یکسان شود. (هر دو در یک شبکه قرار گیرند) پس از اعمال تغییرات، بر روی کلید OK کلیک کرده و DS Manager را ببندید. از منوی Start و قسمت All Programs، پوشه Tibbo را باز کرده و Connection Wizard را اجرا کنید. مراحل زیر را به ترتیب اجرا نمایید:

- Tibbo Connection Wizard =>Next
- *Select the kind... =>گزینه دوم=> Next
- *Specify the Device Server=>کلیک کنید و IP دستگاه را دوبار کلیک کنید=> Next
- Which side of this... =>Next
- Gateway and netmask... =>Next
- Specify the transport... =>Next
- *Serial Settings for...=> Baud Rate روی ۹۶۰۰ تنظیم گردد. 0-Disabled or remote بر روی RTS/CTS flow control => Next
- Finish

قدم سوم:

نرم افزار آرمان را بر روی سرور آرمان باز کنید. وارد ابزار و تنظیمات و بعد وارد تنظیمات نرم افزار شوید. سپس از قسمت امو پرسنلی بر روی کلید تنظیمات دستگاه کارخوان کلیک کنید. نوع دستگاه را تعیین کرده و تایید کنید، در پاسخ به تنظیم ارتباط با بانک اطلاعاتی، بر روی Yes کلیک کنید، نام سرور آرمان (سیستمی که دستگاه حضور و غیاب بر روی آن معرفی شده) را وارد کرده تایید نمایید و تنظیمات ارتباط با بانک اطلاعاتی را بدون تغییر تایید کنید. شماره COM مورد نظر را که دستگاه حضور و غیاب به آن متصل شده را وارد نمایید (در صورت شبکه ای بودن دستگاه حضور و غیاب، شماره پورت همان IP دستگاه حضور و غیاب است که در DS Manager مشاهده کرده اید، IP مشاهده شده را در این قسمت وارد کرده تایید کنید). نوع کابل در صورت شبکه ای بودن 485 و در غیر اینصورت 232 می باشد. دوره کنترل را تغییر ندهید در صورت تمایل تنظیم خودکار ساعت دستگاه را عدد ۱ وارد کنید و اجرای مجدد سرویس را تایید نمایید. در صورت صحیح انجام دادن مراحل فوق، اطلاعات دستگاه حضور و غیاب به درستی و به صورت خودکار هر ۱ دقیقه تخلیه می گردد. توجه داشته باشید که شماره کارت ها و یا اثر انگشت ها باید بر روی دستگاه و همچنین بر روی نرم افزار تعریف و همچنین تقویم کاری پرسنل تنظیم شده باشد. در صورت نیاز فیلم آموزشی نرم افزار آرمان (Help) را مشاهده نمایید. همچنین جهت یادگیری نحوه کارکرد دستگاه حضور و غیاب با بخش پشتیبانی سازنده دستگاه تماس حاصل فرمایید.